WiFi дигитална шпионка Secutek STZ-DB005P

Инструкции за употреба



Данни за контакт с доставчика

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00

1. Съдържание на пакета


- Шпионка за врата
- Монитор
- Зареждащ кабел
- Аксесоари за закрепване на шпионката и монитора

2. Инсталация на устройството

Стъпка 1 - Изберете подходящите винтове според дебелината на вратата и я завийте в отвора в шпионката,

Стъпка 2- 3 - Поставете шпионката във вратата и прикрепете металната скоба от другата страна. Прекарайте FPC кабела през металния държач. Затегнете винта.

Стъпка 4 - Свържете FPC на външното тяло към конектора на вътрешното тяло в правилната посока. Плъзнете дисплея върху металната скоб



3. Описание на продукта



1) Репродуктор на монитора
2) PIR сензор
3) IR подсветка
4) Репродуктор
5) Обектив на камерата
6) Бутон за звънец (използва се за осветяване на дисплея)
7) Дисплей на монотора
8) Слот за micro SD карта
9) Micro USB порт за захранващ кабел
10) Лост ON/OFF
10)Бутона на монитора

4. Начало

1. Инсталирайте устройството на вратата.
2. Заредете устройството с включения захранващ кабел. Устройството може също да се захранва постоянно чрез този кабел.
3. Поставете форматирана карта в устройството..
4. Сдвоете с приложението **Tuya**.

5. Свързване с приложението

a) Изтеглете безплатното приложение на мобилния си телефон от App Store или Google play „**tuya**”

b) Стартирайте приложението **"tuya"** и кликнете върху иконата **"Регистрация"**




c) Изберете регистрация по имейл или телефонен номер











d) След това ще получите код за верификация по имейл или по телефона. Попълнете кода за верификация и въведете паролата си, за да завършите регистрацията си.











e) След това кликнете върху иконата **"Създаване на семейство"**, където можете да зададете областта на домакинството, името на семейството или адреса. За да запазите настройките на параметрите, кликнете върху бутона **"готово".**




1. Задръжте бутона на монитора за около 5 секунди.



f) Включете устройството и изберете Добавяне на устройство (+ или икона Добавяне на устройство)




g) Изберете „**Security & Senzor**“ и на „Камера“.




ch) Кликнете върху **"next stop"**, след което ще бъдете подканени да въведете локалната си Wi-Fi мрежа и нейната парола (поддържа се честотна лента 2,4 GHz). След като въведете данните, потвърдете действието, като кликнете върху **"OK"**.


След това кликнете върху иконата **"Продължи".**




i) Ще бъде генериран QR код, който насочете към обектива на устройството и изчакайте да чуете звуков сигнал.

j) Когато чуете звуковият сигнал **"connect router"**, кликнете върху иконата **"beep"**. След това изчакайте устройството да се сдвои с приложението. Успешното сдвояване се оповестява с гласовия сигнал "connect internet".



h) След това за 


като нат 


"готово".

Устройството е

6. Представяне на функции

За преглед в реално време и за използване на всички функции трябва да изберете камерата в списъка.





7. Настройки

1. Настройки

2. Режим цял екран

3. Качество на изображението

4. Изключване/Включване на звука

5. Състояние на батерията

6. Заснемане на изображения

7. Комуникация с контрагента

8. Заснемане на видеоклип

9. Възпроизвеждане на записи


10. Аларма

11. PTZ

12. Преглед на живо

Кликнете върху иконата в горния десен ъгъл, за да видите менюто с настройки.





A – Промяна на името на устройството



B – Настройки на

споделените устройства


C – Информация за

устройството




D – Създаване на домашни

асистенти



E – Основни настройки

F – Настройки за откриване на движение



G – Настройки на картата с памет - информация за капацитета,

форматиране

H – Активиране/деактивиране на автоматичното проследяване

на камерата



CH – Cloud service

I – Обратна

връзка

J – Информация за устройството



K – Премахване на устройство от приложението



Заключителни разпоредби

Работата на инструмента може да се различава леко в различните серии.

Използвайте инструмента в съответствие с приложимите разпоредби. Доставчикът не поема отговорност за използването на инструмента в нарушение на тези разпоредби.

Ръководството е собственост на SHX Trading Ltd. Всяко копиране или друго използване трябва да става с разрешението на тази компания.