Скрита Wi-Fi IP камера в USB адаптер IP025

Инструкции за употреба



Данни за контакт с доставчика

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Бързо ръководство


1) Изтеглете приложението "Pro iCam" на мобилния си телефон, като използвате QR кода или приложението от **App Store** или **Google play**,
2) Поставете устройството в контакта,
3) Отворете настройките на WI-FI мрежата на телефона си и свържете телефона към WI-FI мрежата с име "**CM**" и изчакайте, докато на дисплея на телефона ви се появи символът за свързан WI-FI,
4) Отворете приложението "**Pro iCam**" и използвайте иконата "**лупа**", за да намерите новата камера. Изберете търсената камера и се свържете с нея,
5) Натиснете продължително иконата с зъбно колело до камерата и изберете "D**evice Settings**", след това изберете "**WI-FI Config**" и изберете вашата домашна WI-Fi мрежа, въведете паролата си и изберете "**Ok**",
6) Изключете приложението и изчакайте 30 секунди (устройството ще се рестартира автоматично). Свържете се с вашата WI-FI мрежа (синият светодиод все ще свети постоянно),
7) Включете отново приложението, изберете камерата и гледайте излъчването на живо локално или отдалечено навсякъде.

Подробно ръководство

1. Съдържание на пакета

- Инструкции за употреба
- Инсталационно CD
- Охранителна WI-FI камера
- Адаптер за SD карти

2. Описание на продукта



3. Свързване на устройството

3.1 Изтеглете и инсталирайте приложението "**Pro iCam**": Можете да изтеглите приложението, като използвате прикачения **QR** код или да потърсите и инсталирате приложението "**Pro iCam**" в Apple APP store и Google play.




3.2 Поставете устройството в контакта.

3.3 Свързване с WI-FI мрежата:

a) Отворете настройките на WI-FI мрежата на телефона си и потърсете WI-FI мрежата с име "**CM**". Свържете вашето устройство към тази Wi-Fi мрежа и изчакайте, докато на дисплея на телефона се появи символът за връзка.




b) Отворете изтегленото приложение "**Pro iCam**" на телефона си и изберете символа "**лупа**" в горния десен ъгъл. След това кликнете върху търсената камера - камерата ще се свърже с приложението.



Съвет: За правилна работа на приложението препоръчваме промяна на паролата (оригинална парола: 8888)


c) Натиснете и задръжте иконата на зъбно колело и изберете **„Device Settings“** и след това изберете „**WI-FI Config**“




d) Изберете вашата домашна WI-FI мрежа, въведете паролата си и изберете "**OK**". Вашият телефон се изключи от WI-FI мрежата на устройството и се свързва с вашата домашна WI-FI мрежа,
e) Изключете приложението, устройството ще се рестартира автоматично. Ще бъде готово отново след 30 секунди,
f) Включете приложението отново, кликнете върху иконата на камерата и гледайте на живо.

4. Настройки за парола и име на камерата


За да промените името: натиснете и задръжте зъбното колело и изберете "M**odify device**" в полето "**Name**", направете промяната и изберете "**ok**".




Промяна на паролата: натиснете продължително зъбното колело и изберете "**Device settings**", след което изберете "**Change password**" в първото поле въведете 8888 във второто и третото поле въведете новата си парола и изберете "**Ok**".



5. Въведение в функциите на приложението iCam







Nastavení citlivosti pohybu / interval alarmu

Nastavení W-FI sítě

Nastavení SD karty / rozlišení / délka záznamu ....

Nastavení času

Nastavení zasílání alarm pohybu na e-mail

Nastavení změny hesla


Obnovení továrního nastavení

6. Настройки за наблюдение на компютър в LAN

a) Ако устройството е правилно свързано към WI-FI мрежата, можете също да наблюдавате с помощта на вашия компютър. Поставете включения инсталационен компактдиск във вашия компютър и потърсете програмата, наречена "iPCamera". Отворете дадената програма - ще се появи прозорец с



IP адреса на даденото устройство,



b) Кликнете двукратно върху търсения IP адрес. Ще се отвори друг прозорец с името на системната защита. Въведете „admin“ в първото поле, наречено „username“, оставете полето „password“ празно и изберете „Ok“,

c) Ще се отвори друг прозорец, наречен **"IPCam"**. В този прозорец трябва да изпълните 3 стъпки.

a. В първата стъпка изберете език
b. В стъпка втора изтеглете и инсталирайте приставката на вашия компютър
c. След успешна инсталация преминете към стъпка 3. След като кликнете върху иконата **"Browser plug-inss"**, ще бъдете пренасочени към жив пренос

Съвет: Ако използвате уеб браузър, различен от Mozilla Firefox, изберете втора икона, наречена **„Non-IE Web Browsers“**, за да гледате на живо.



d) За да настроите камерата, изберете иконата на зъбно колело,



e) В лявата колона ще намерите опции за настройка на други функции.



Съвет: Инструкции за дистанционно наблюдение от вашия компютър можете да намерите на приложения инсталационен компактдиск.

7. Спецификации

Размери на устройството	5 x 3.8 x 3 см
Тегло на устройството	66 гр.
Максимален капацитет на SD карта	128GB
Резолюция	1920 x 1080
Поддържана операционна система за PC	Windows 7,8 / Mac OS X
Поддържана операционна система за телефона	Android / IOS
Поддържана програма за възпроизвеждане на видео	VLC Player / SMPlayer
Ъгъл на заснемане	90°
Капацитет на записа	1мин/18mb



8. Заключителни разпоредби

Ще се радваме, ако разгледате и други продукти от нашата категория Шпионски мини камери

Работата на устройството може леко да се различава в зависимост от отделната серия.

Използвайте устройството в съответствие с приложимите законови разпоредби. Доставчикът не поема отговорност за използването на устройството в нарушение на тези разпоредби.

Ръководството е собственост на SHX Trading s.r.o. Всяко копиране или друга употреба трябва да бъде със съгласието на тази компания.

Ако откриете някакви неточности в ръководството, ще се радваме, ако ни информирате на нашия имейл: info@spyobchod.cz